



## Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
 DIN 46342 Teil 1

Werkstoff:  
 BZ = Bronze  
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code  
 bl = blank (0)  
 ag = versilbert (1)  
 au = vergoldet (2)  
 sn = verzinkt (8)

**Bestellbeispiel:**  
**Exemple de commande:**  
**Example of order:**

**3826A.28** lose / en vrac / in bulk  
 (3826A BZ sn)

**03826A.28** magaziniert / emmagasiné / wired  
 (03826A BZ sn)

## Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
 DIN 46342 partie 1

Matière:  
 BZ = bronze  
 MS = laiton


Traitements de surface: Code  
 bl = brut (0)  
 ag = argenté (1)  
 au = doré (2)  
 sn = étamé (8)

## Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector  
 DIN 46342 part 1





Material:  
 BZ = bronze  
 MS = brass

Surface-plating: Code  
 bl = clean (0)  
 ag = silver-plated (1)  
 au = gold-plated (2)  
 sn = tin-plated (8)




lose / en vrac / in bulk

# 4,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	<b>3825A05.2( ) BZ</b>	<b>3825S05.6( ) MS</b>	<b>3825L05.6( ) MS</b>	<b>382605.6( ) MS</b>	<b>3826A.2( ) BZ</b>	<b>3825Z.6( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.8 T 2.8 L 8.2 L1 11.0 B1 3.0 A - D 1.4 B 0.8 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 4.0 L 8.7 L1 14.5 B1 6.3 A 5.0 D - B 1.3 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 4.0 L 8.7 L1 14.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2/1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 1.7 L 6.5 L1 13.2 B1 6.3 A 5.0 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 L 13.0 L1 18.0 B1 6.3 A 5.0 D - B 1.25 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	-	<b>1037/21</b>	<b>1037/21</b>	<b>1037/21</b>	<b>1037/22</b>	<b>1037/41</b>



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	<b>382505.2( ) BZ</b> <b>382505.6( ) MS</b>	<b>382508.2( ) BZ</b> <b>382508.6( ) MS</b>	<b>382608.6( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	<b>1037/21</b>	<b>1037/22</b>	<b>1037/22</b>



# Vogt Verbindungstechnik

## Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
 DIN 46342 Teil 1

## Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
 DIN 46342 partie 1



## Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector  
 DIN 46342 part 1

**4,8 mm**




Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	<b>3825C08.2( ) BZ</b> <b>3825C08.6( ) MS</b>		
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.4 T 2.6 L 6.4 L1 11.2 B1 6.4 A 5.0 D 1.5 B 1.35 S 0.8		
Stand.-Packg.	2000		
Werkzeuge Outils / Tools	<b>1037/22</b>		



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	<b>3827H.2( ) BZ</b>	<b>3827R05.6( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.4 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 13.0 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 25.7 A 5.0/7.62 D 1.4 B 1.25 S 0.5
Stand.-Packg.	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	-	-

### Flachsteckhülsen Clips femelles Receptacles



für Steckungen  
 pour languettes plates  
 for mounting tabs

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	<b>3826F05.6( ) MS</b>	<b>3826F08.6( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 B2 <b>4.8x0.5</b> T 4.0 L 8.0 L2 7.5 B1 2.6 A 5.0 B 1.3 S 0.35	Ø 1.3 B2 <b>4.8x0.8</b> T 4.0 L 8.0 L2 7.5 B1 2.7 A 5.0 B 1.3 S 0.35
Stand.-Packg.	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	<b>1037/36</b>	<b>1037/36</b>