



## Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
 DIN 46342 Teil 1

Werkstoff:

BZ = Bronze  
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)  
 ag = versilbert (1)  
 au = vergoldet (2)  
 sn = verzinkt (8)

**Bestellbeispiel:**  
**Exemple de commande:**  
**Example of order:**

**378905.68** lose / en vrac / in bulk  
 (3789/0.5 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

**0378905.68**  
 (03789/0.5 MS sn)

## Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
 DIN 46342 partie 1

Matière:

BZ = bronze  
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)  
 ag = argenté (1)  
 au = doré (2)  
 sn = étamé (8)

## Mounting tabs for printed circuitry



Dimensions in the tab sector  
 DIN 46342 part 1

Material:

BZ = bronze  
 MS = brass


Surface-plating: Code

bl = clean (0)  
 ag = silver-plated (1)  
 au = gold-plated (2)  
 sn = tin-plated (8)







magaziniert / emmagasiné / wired

# 2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.						<b>0378905.6( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole						Ø 1.2 T 3.0 H 8.0 A 5.0 B1 6.3 L 7.0 D 1.3 B 1.3 S 0.5 3200
Stand.-Packg.						
Werkzeuge Outils / Tools						<b>106205</b>



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	<b>03789A08.6( ) MS</b>	<b>03789D08.6( ) MS</b>	<b>03789C05.6( ) MS</b>	<b>0378908.2( ) BZ</b> <b>0378908.6( ) MS</b>
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.2 T 3.1 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L 8.0 D 1.4 B 1.0 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L 8.0 D 1.4 B 1.0 S 0.8	Ø 1.3 T 3.0 H 8.0 A 5.0 B1 6.3 L 7.0 D 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3.0 H 8.0 A 5.0 B1 6.3 L 7.0 D 1.3 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	3200	2000
Werkzeuge Outils / Tools	<b>1062A08</b>	<b>1062D08</b>	<b>106205</b>	<b>106208</b>



# Vogt Verbindungstechnik

## Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
DIN 46342 Teil 1




## Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
DIN 46342 partie 1


## Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector  
DIN 46342 part 1

**2,8  
mm**



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole		<b>0378705.6( ) MS</b>	<b>0378708.2( ) BZ</b> <b>0378708.6( ) MS</b>	<b>03789C08.6( ) MS</b>
Stand.-Packg.		3200	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools		<b>106105</b>	<b>106108</b>	<b>106208</b>
		Ø 1.3 T 5.0 H 12.0 A 5.0 B1 6.3 L 7.0 D 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 5.0 H 12.0 A 5.0 B1 6.3 L 7.0 D 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3/1.4 T 3.0 H 8.0 A 5.0 B1 6.3 L 7.0 D 1.5 B 1.3 S 0.8



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole		<b>03789L08.6( ) MS</b>				
Stand.-Packg.		2000				
Werkzeuge Outils / Tools		<b>106208</b>				
		Ø 1.3/1.4 T 3.0 H 8.0 A 5.0 B1 6.3 L 7.0 D 1.5 B 1.3 S 0.8				