



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:
Example of order:

378005.68 lose / en vrac / in bulk
 (3780/0.5 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

0378005.68
 (03780/0.5 MS sn)

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze
 MS = brass

Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



lose / en vrac / in bulk

2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3775W05.6() MS	378005.2() BZ 378005.6() MS	3775K.6() MS	3779T.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.8/0.9 T 1.8 L 11.3 L1 13.1 B1 2.8 B2 2.8 D 1.0 B 0.8 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.5	Ø 1.0 T 1.3 L 7.8 L1 18.8 B1 3.6 B2 2.8 D 1.3 B 1.0 S 0.5	Ø 1.0 T 2.8 L 6.7 L1 9.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/17	1035/13	1035/17	1035/16



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	378008.2() BZ 378008.6() MS	3780B08.6() MS	3779S.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.0 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.8	Ø 1.0 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.5 B 1.0 S 0.8	Ø 1.1 T 2.0 L 10.0 L1 12.0 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/16	1035/16	1035/16



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für gedruckte Schaltungen






Masse im Steckbereich
DIN 46342 Teil 1






Languettes plates pour circuits imprimés






Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342 part 1

2,8 mm					
	3775G.6() MS	3775F.6() MS	3780L.6() MS	3780E08.6() MS	377105.6() MS
Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.					
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.1 T 3.5 L 49.5 L1 55.5 B1 4.0 B2 2.8 D 1.0 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 4.0 L 32.5 L1 39.0 B1 4.0 B2 2.8 D 1.0 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1/1.2 T 3.0 L 17.0 L1 20.0 B1 2.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.0 S 0.8	Ø 1.2 T 1.5 L 9.0 L1 13.0 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 7.5 L 10.0 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.5
Stand.-Packg.	5000	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	-	-	1035/16	1035/64	1035/13

				
3780S08.2() BZ	3779B.2() BZ	3779C.2() BZ	3779K.2() BZ	3773A05.2() BZ 3773A05.6() MS
Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.				
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 1.9 L 11.0 L1 12.9 B1 2.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 siehe Seite 113 voir page 113 see page 113	Ø 1.3 siehe Seite 113 voir page 113 see page 113	Ø 1.3 siehe Seite 113 voir page 113 see page 113
Stand.-Packg.	2000			2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18			1035/17

				
3773A08.6() MS	3775A05.2() BZ 3775A05.6() MS		3775A08.2() BZ 3775A08.6() MS	
Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.				
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.2 L 7.1 L1 12.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3.0 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	1035/17	1035/18	



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:
Example of order:

3775L08.28 lose / en vrac / in bulk
 (3775L/0.8 BZ sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

03775L08.28
 (03775L/0.8 BZ sn)

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze
 MS = brass

Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)



lose / en vrac / in bulk

2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3775L08.2() BZ	1005H.2() BZ	3780A05.6() MS	3780A08.2() BZ 3780A08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 siehe Seite 113 voir page 113 see page 113	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000		2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18		1035/13	1035/16



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	378010.6() MS	3775D05.6() MS	1017H.2() BZ	3773B05.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 1.0	Ø 1.3 T 4.1 L 8.0 L1 16.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 siehe Seite 114 voir page 114 see page 114	Ø 1.3 T 7.0 L 7.0 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3.0 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	2000		2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	1035/17		1035/17



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1


2,8 mm




Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3773B08.6() MS	3775B05.6() MS	3775B08.6() MS	377108.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 7.0 L 7.0 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3.0 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 7.0 L 7.0 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3/1.4 T 7.0 L 7.0 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 7.5 L 10.0 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	1035/17	1035/18	1035/16




Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3779L.6() MS	3773C05.2() BZ 3773C05.6() MS	3773E05.2() BZ	3779.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.4 siehe Seite 115 voir page 115 see page 115	Ø 1.4 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3x3.1 B 1.5 S 0.5	Ø 1.4 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D - B 1.5 S 0.5	Ø 1.4 T 4.0 L 7.0 L1 12.5 B1 5.0 B2 2.8 D 1.3x2.4 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.		2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools		1035/17	1035/17	1035/17



Flachsteckhülsen Clips femelles Receptacles



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3779WR.2() BZ	1019E.6() MS	1019F.2() BZ	3785F04.6() MS	3785F05.2() BZ 3785F05.6() MS	3785F08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.5/1.6 T 4.3 L 6.8 L1 12.5 B1 5.0 B2 2.8 D 1.2 B ø1.5 S 0.5	Ø 1.6 siehe Seite 130 voir page 130 see page 130	Ø 1.6 siehe Seite 130 voir page 130 see page 130	Ø 1.3 B2 2.8x0.4 T 4.0 L 8.0 L2 6.0 B1 1.8 A 2.5 B 1.3 S 0.25	Ø 1.3 B2 2.8x0.5 T 4.0 L 8.0 L2 6.0 B1 1.9 A 2.5 B 1.3 S 0.25	Ø 1.3 B2 2.8x0.8 T 4.0 L 8.0 L2 6.0 B1 2.0 A 2.5 B 1.3 S 0.25
Stand.-Packg.	2000			2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/13			1037/35	1037/35	1037/35



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:
Example of order:

↓
3785Q05.68 lose / en vrac / in bulk
 (3785Q/0.5 MS sn)

←
 magazinisiert / emmagasiné / wired

↓
03785Q05.68
 (03785Q/0.5 MS sn)

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Mounting tabs for printed circuitry


Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Material:

BZ = bronze
 MS = brass


Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)





lose / en vrac / in bulk

2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3785Q05.6() MS	3785Q08.6() MS	3785U08.6() MS	3785R.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.9 T 3.5 L 10.0 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.5	Ø 1.0 T 3.5 L 10.0 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.8	Ø 1.0 T 3.5 L 5.0 L1 20.0 B1 5.0 A 2.5 D 1.3 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 3.5 L 12.5 L1 27.5 B1 5.0 A 2.5 D 1.3 B 1.0 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/64	1035/64	1037/43	1035/64



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3785A05.6() MS	3785C08.6() MS	3785T05.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.0 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.5	Ø 1.0 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 3.5 A 2.5 D 1.4 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 1.5 L 7.0 L1 10.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.3 B 1.1 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/17	1035/18	1035/17



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1


Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1





2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3785A08.6() MS	3785M05.6() MS	378508.6() MS	3785W08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.1 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.1 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3.0 L 9.5 L1 14.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.0 L 10.0 L1 15.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	1035/17	1035/64	1035/64



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3785K05.6() MS	3785K08.6() MS	3785X08.6() MS	3785L08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.2 T 3.0 L 11.0 L1 16.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3.0 L 11.0 L1 16.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.0 L 11.0 L1 16.0 B1 3.7 A 2.5 D - B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.0 L 14.0 L1 19.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/17	1035/64	1035/64	1035/64



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	3785S.6() MS	3785H.6() MS	3776B.6() MS	3866C.6() MS	1019K.2() BZ	3785G.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.8 T 3.5 L 8.1 L1 15.4 B1 8.0 A 4.0 D 1.4 B 0.65 S 0.8	Ø 0.9 T 3.5 L 8.1 L1 15.4 B1 8.0 A 4.0 D 1.4 B 0.8 S 0.8	Ø 0.9/1.0 T 2.5 L 6.5 L1 12.7 B1 4.0 A 2.5 D - B 0.9 S 0.5	Ø 1.3 siehe Seite 281 voir page 281 see page 281	Ø 1.3 siehe Seite 130 voir page 130 see page 130	Ø 1.3/1.4 T 5.5 L 7.2 L1 31.5 B1 10.0 A 7.5 D 1.3 B 1.4 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000			1000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/32	1037/32	1035/93			-