

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

↓
378005.68 lose / en vrac / in bulk
 (3780/0.5 MS sn)

↓
0378005.68 magaziniert / emmagasiné / wired
 (03780/0.5 MS sn)

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze
 MS = brass


Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)






magaziniert / emmagasiné / wired

2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	03775W05.6() MS	0378005.2() BZ 0378005.6() MS	03775K.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.8/0.9 T 1.8 L 11.3 L1 13.1 B1 2.8 B2 2.8 D 1.0 B 0.8 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.5	Ø 1.0 T 1.3 L 7.8 L1 18.8 B1 3.6 B2 2.8 D 1.3 B 1.0 S 0.5
Stand.-Packg.	4800	4800	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1041W05	104105	1048K



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	03779T.6() MS	0378008.2() BZ 0378008.6() MS	03780B08.6() MS	03779S.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.0 T 2.8 L 6.7 L1 9.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.8	Ø 1.0 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.8	Ø 1.0 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.5 B 1.0 S 0.8	Ø 1.1 T 2.0 L 10.0 L1 12.0 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 0.8
Stand.-Packg.	5000	5000	5000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	104108	104108	104108	104708



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für ge- druckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1


Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

**2,8
mm**



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole				03780E08.6() MS		0377105.6() MS
Stand.-Packg.				Ø 1.2 T 1.5 L 9.0 L1 13.0 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.2 S 0.8 5000		Ø 1.2 T 7.5 L 10.0 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.5 4800
Werkzeuge Outils / Tools				1041E		104705



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole		03780S08.2() BZ				03773A05.2() BZ 03773A05.6() MS
Stand.-Packg.		Ø 1.3 T 1.9 L 11.0 L1 12.9 B1 2.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.3 S 0.8 5000				Ø 1.3 T 3.2 L 7.1 L1 12.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3.0 B 1.4 S 0.5 4800
Werkzeuge Outils / Tools		1041S08				104805



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole		03773A08.6() MS	03775A05.2() BZ 03775A05.6() MS	03775A08.2() BZ 03775A08.6() MS	
Stand.-Packg.		Ø 1.3 T 3.2 L 7.1 L1 12.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3.0 B 1.4 S 0.8 5000	Ø 1.3 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.5 4800	Ø 1.3 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8 5000	
Werkzeuge Outils / Tools		104808	104805	104808	



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:
Example of order:

3775L08.28 lose / en vrac / in bulk
 (3775L/0.8 BZ sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

03775L08.28
 (03775L/0.8 BZ sn)

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze
 MS = brass


Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)




magaziniert / emmagasiné / wired

2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	03775L08.2() BZ	03780A05.6() MS	03780A08.2() BZ 03780A08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.2 L 7.0 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	5000	4800	5000
Werkzeuge Outils / Tools	104808	104105	104108



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	0378010.6() MS	03773B05.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.0 S 1.0	Ø 1.3 T 7.0 L 7.0 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3.0 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.	1600	4800
Werkzeuge Outils / Tools	104110	104805



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für ge- druckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342 partie 1


Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342 part 1

**2,8
mm**



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole	03773B08.6() MS	03775B05.6() MS	03775B08.6() MS
Stand.-Packg.	5000	4800	5000
Werkzeuge Outils / Tools	104808	104805	104808



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole	0377108.6() MS	03773C05.2() BZ 03773C05.6() MS	03779.6() MS
Stand.-Packg.	5000	4800	4800
Werkzeuge Outils / Tools	104708	104805	1043B



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

↓
3785Q05.68 lose / en vrac / in bulk
 (3785Q/0.5 MS sn)

↓
 ↓
03785Q05.68 magaziniert / emmagasiné / wired
 (03785Q/0.5 MS sn)

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Mounting tabs for printed circuitry


Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Material:

BZ = bronze
 MS = brass




Surface-plating: Code

bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)






magaziniert / emmagasiné / wired

2,8 mm



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	03785Q05.6() MS	03785Q08.6() MS	03785U08.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 0.9 T 3.5 L 10.0 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.5	Ø 1.0 T 3.5 L 10.0 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.8	Ø 1.0 T 3.5 L 5.0 L1 20.0 B1 5.0 A 2.5 D 1.3 B 0.9 S 0.8
Stand.-Packg.	4800	5000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	1051Q05	1051Q08	1051U



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No.	03785A05.6() MS	03785C08.6() MS	03785T05.6() MS
Print Bohrung → Trou Hole	Ø 1.0 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.5	Ø 1.0 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 3.5 A 2.5 D 1.4 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 1.5 L 7.0 L1 10.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.3 B 1.1 S 0.5
Stand.-Packg.	4800	5000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	105105	105108	1052T



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342 Teil 1


Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342 partie 1




Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342 part 1


**2,8
mm**



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole	03785A08.6() MS	0378508.6() MS	03785W08.6() MS
Stand.-Packg.	5000	5000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	105108	1047W08	1047W08
	Ø 1.1 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.0 L 9.5 L1 14.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.0 L 10.0 L1 15.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole	03785K05.6() MS	03785K08.6() MS	03785L08.6() MS
Stand.-Packg.	4800	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1051K05	1051K	1051L
	Ø 1.2 T 3.0 L 11.0 L1 16.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3.0 L 11.0 L1 16.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.0 L 14.0 L1 19.0 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8



Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. Print Bohrung → Trou Hole	03785H.6() MS				
Stand.-Packg.	2000				
Werkzeuge Outils / Tools	1046H				
	Ø 0.9 T 3.5 L 8.1 L1 15.4 B1 8.0 A 4.0 D 1.4 B 0.8 S 0.8				